



## Açıklama ve tavsiyelerimiz;

Bu motor yüksek devir gerektiren ama yüksek tork gerektirmeyen yerlerde kullanılması uygundur. Sürücü olarak doğrudan DC24 ile 48V arasında çalışan M2MD4035 veya M2MD504 kullanılması tavsiye ederiz.

Motor faz bağlantısında en az 4X0.75kablo kullanılmalıdır daha ince kablo kullanılması halinde güç düşmeleri yaşanır.

Motor milime takılacak bağlantı elemanı tatlı sıkı olmalıdır kesinlikle çekiç derbesine maruz kalmamalıdır.Çekiçle çakılması halinde motor zarar görür ve verimsiz çalışır.

Motor montaj esnasında düşürülmemelidir düşürülen motorun rotor merkezlemesi bozulabilir bu durumda motor verimsiz ve sürtünmeli çalışır.

Güç aktarmalarında kaplin kullanılması tavsiye ederiz salgılı çalışmalarda motor kısa sürede arızalanır.

Trigger dişli veya pinyon dişli kullanılması durumunda bu dişlilerin mümkün olduğunca salgısız işlenmesine dikkat edilmelidir.Salgılı olması halinde motorun ömrü kısılması yanı sıra istene verim alınamaz.